

**Магнитная мешалка
ПЭ-6100**

**Номер по каталогу
1.75.45.0010**

**Паспорт
3615-009-23050963-98**

1. Общие указания

1.1. Перед эксплуатацией магнитной мешалки необходимо ознакомиться с содержанием разделов “Технические характеристики” и “Требования по технике безопасности”.

1.2. При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо предохранять магнитную мешалку от механических нагрузок и ударов.

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение питания, В	220
2.2. Номинальная частота сети, Гц	50
2.3. Диапазон скорости вращения, об/мин	120-1500
2.4. Габаритные размеры, мм	105-53
2.5. Масса, кг, не более	0.5

3. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от 10 до 35°C. Относительная влажность воздуха не более 80%.

4. Комплект поставки

4.1. Магнитная мешалка	1 шт.
4.2. Якорь	2 шт.
4.3. Паспорт	1 экз.

5. Порядок работы

Подключить магнитную мешалку к сети.

Включить магнитную мешалку с помощью сетевого выключателя. При этом должен загореться светодиод "сеть".

Установить на магнитную мешалку стакан с перемешиваемой жидкостью. Опустить в стакан якорь. С помощью ручки “скорость вращения” установить необходимую скорость вращения якоря.

6. Требования по технике безопасности

Перед включением магнитной мешалки в сеть убедиться в отсутствии механических повреждений.

7. Правила хранения

Магнитная мешалка должна храниться в закрытом помещении в упаковке при температуре воздуха от 5 до 35°C и относительной влажности не более 80%.

8. Сведения о приемке

Магнитная мешалка ПЭ-6100

Заводской номер _____
соответствует требованиям ТУ 3615-009-23050963-98
и признан годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации магнитной мешалки -1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена магнитной мешалки при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

10. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей претензии направлять по адресу:

199106, г. Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д.9

АОЗТ "ЭКРОС"

тел. (812)325-38-83 факс (812)325-38-77.